



## Occhio air module scheda tecnica

Modulo dimmer Bluetooth per lampade dimmerabili a taglio di fase discendente e alimentatori; da montare in un rosone o un interruttore della luce. Massima facilità d'uso e controllo totale tramite Bluetooth 4.0 (Bluetooth low energy). Accensione e dimmerazione di singole lampade, gruppi e scenari.



Dimensioni in mm

### dati tecnici Occhio air module

proprietà	materiale	plastica
	peso	15 g
superficie	modulo	bianco lucido
elettricità	tecnologia di trasmissione	Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy)
	collegamento	85 - 240 V CA, 50 - 60 Hz
	raggio d'azione (dipendente dall'ambiente)	fino a 20 m
	sezione raccomandata del cavo	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
	potenza massima (@ 230 V CA)	LED max. 4 x 32 W con convertitore Occhio, (con altri convertitori max. 52 W), alogena HV o LED HV max. 150 W, alogena LV max. 60 W
	potenza standby senza carico	<0,3 W
	condizioni operative consentite	max. 30 °C solo per uso interno

### opzioni di montaggio Occhio air module

